



Светильники настольные светодиодные серии СН

Руководство по эксплуатации. Паспорт

1. Назначение и область применения

1.1. Светильники настольные светодиодные серии СН торговой марки TDM ELECTRIC (далее – светильники) предназначены только для внутреннего освещения в жилых или общественных помещениях.
1.2. Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением

220 В и частотой 50 Гц.

1.3. Класс защиты от поражения электрическим током III по ГОСТ Р МЭК 60598-1.

1.4. Продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов.

2. Технические характеристики

2.1. Основные технические характеристики представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение			
Модель	CH-16	CH-28		CH-10
Артикул	SQ0337-0093	SQ0337-0094	SQ0337-0095	SQ0337-0096
Напряжение, В	220			
Частота питающей сети, Гц	50			
Потребляемая мощность, Вт	7	6	6	5
Количество светодиодов, шт.	16	28	28	10
Цветовая температура, К	5000			
Индекс цветопередачи, Ra	>80%			
Световой поток светильника, лм	480-510	430-470	320	
Дополнительные функции	4 уровня яркости	4 уровня яркости	4	-
Рабочая температура, °C	от +10 до +40			
Тип светодиодов	SMD			
Степень защиты	IP20			

3. Комплектность

3.1. В комплект поставки входят:

- Светильник – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.
- Упаковочная коробка – 1 шт.

4. Монтаж и эксплуатация

ВНИМАНИЕ! Перед подключением светильника ознакомьтесь с текущим руководством пользователя.

4.1. Перед подключением к сети убедитесь, что напряжение в электрической сети соответствует тех-

ническим характеристикам светильника.

4.2. Для предотвращения риска пожара или удара

током, запрещается:

- эксплуатировать светильник в условиях повышенной влажности;
- устанавливать светильник на токопроводящие или легко воспламеняемые поверхности;
- использовать светильник рядом с нагревающими приборами, оставлять под воздействием прямых солнечных лучей;

- использовать абразивные материалы или агрессивные химические соединения для чистки светильника;
- эксплуатировать неисправный светильник или светильник с механическими повреждениями;
- направлять включенные светодиоды в глаза себе и окружающим.

5. Инструкция по подключению

5.1. Распаковать светильник, убедиться в его целостности и комплектности, соблюдая осторожность и не допуская ударов и механических нагрузок на детали светильника.

5.2. Подключить светильник к сети.

5.3. Для выполнения функции диммирования (для арт. SQ0337-0093, SQ0337-0094 и SQ0337-0095) нажимайте на кнопку включения повторно до достижения желаемого уровня яркости.

6. Сведения об утилизации

6.1. Светильники не представляют опасности для жизни и здоровья людей и для окружающей среды и

подлежат утилизации после окончания срока службы обычным способом.

7. Условия транспортирования и хранения

7.1. Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованной продукции от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

7.2. Хранение изделий осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной

вентиляцией при температуре от -15 до +45 °C.

7.3. После пребывания в условиях предельных температур и высокой влажности устройство необходимо выдержать при температуре 20–25 °C и относительной влажности до 80% в течение 8 часов.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Купленное Вами изделие не требует специальной установки и подключения.

8.2. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам изделие.

8.3. Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 3 лет со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации.

8.4. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные,

гарантийный талон).

8.5. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации изделия;
- действий третьих лиц;
- ремонта или внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонения от государственных стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;
- действий непреодолимой силы (стихийные бедствия).

9. Ограничение ответственности

9.1. Производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким

бы то ни было образом связанные с изделием;

- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным,

имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации и установки изделия либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

9.2. Ответственность компании-производителя не

может превысить собственной стоимости изделия.
9.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

10. Гарантийный талон

Светильник настольный светодиодный торговой марки TDM ELECTRIC серии СН_____ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями технического регламента Таможенного союза и признан годным к эксплуатации.

Гарантийный срок 3 года со дня продажи.

Дата изготовления «_____» 20____г.

Штамп технического контроля изготовителя_____

Дата продажи «_____» 20____г.

Подпись продавца_____ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя_____

Уполномоченный представитель изготовителя ООО «НЭКМ»
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 652
Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14
info@tdme.ru



Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» в Китае на заводе Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Компани, Лтд., Китай, г. Вэньчжоу, ул. Шифу, здание Синьи, оф. A1501

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru